


1. Electronic Safe Locks / Elektronische Tresorschlösser / Elektronische kluisloten


EM3520 / EM3550

Straightbolt electronic locks / Straightbolt Elektronische Schlösser / Straightbolt elektronische sloten

- EN** • EM3520 Straightbolt lock with basic software
• EM3550 Straightbolt lock with multi level software
- DE** • EM3520 Straightbolt Schloss mit basic Software
• EM3550 Straightbolt Schloss mit multi level Software
- NL** • EM3520 Straightbolt slot met basic software
• EM3550 Straightbolt slot met multi level software



- EN** With 6,25x6,25 mm square spindle (■)
- DE** Mit 6,25x6,25 mm Vierkantspindel (■)
- NL** Met 6,25x6,25 mm vierkante spindel (■)



OPTIONS / OPTIONEN / OPTIES

- EN** EM3520 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable
EM3550 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable
- DE** EM3520 S Straightbolt Schloss mit Riegelschalter mit externem Kabel
EM3550 S Straightbolt Schloss mit Riegelschalter mit externem Kabel
- NL** EM3520 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel
EM3550 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel

TO BE COMBINED WITH / KOMBINIERBAR MIT / TE COMBINEREN MET

- EN** The EM3520 and EM3550 can be combined with the following entry-units:
 - DE** EM3520 und EM3550 sind kombinierbar mit folgenden Eingabeeinheiten:
 - NL** De EM3520 en EM3550 zijn te combineren met de volgende toetsenborden:
- Alpha
 - Bravo
 - Delta
 - DT2006
 - Echo
 - EuroClass
 - EuroLine Series
 - PL3015
 - ST Series
 - T6530 all versions

CERTIFICATES / ZERTIFIKATEN / CERTIFICATEN

EM3520 / EM3520 S / EM3050 / EM3050 S

VdS	Klasse 2
EN 1300	Class B
ECB-S	Class B
	Klasa wyrobu –B–
SBSC	

ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

	EN	DE	NL
HA2666	Turnable knob	Dreheknopf	Draaiknop
283	Mounting plate	Montageplatte	Montageplaat

EM3520 / EM3550

Straightbolt electronic locks / Straightbolt Elektronische Schlösser / Straightbolt elektronische sloten

MECHANICS / MECHANIK / MECHANISCH			
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S
EN	Opening	Manually	Manually
	Locking	Manually	Manually
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
DE	Öffnen	Manuell	Manuell
	Schliessen	Manuell	Manuell
	Blockierung	Motor	Motor
	Befestigungsmaße	Standard	Standard
	Mögliche Einbaulagen	4	4
NL	Openen	Handmatig	Handmatig
	Sluiten	Handmatig	Handmatig
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4

ELECTRONICS / ELEKTRONIK / ELEKTRONISCH			
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
	Manager Codes	1	1
	User Codes	1	Up to 9
	Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Battery low signal	Yes	Yes
	Dallas key and code (Dallas reader required)	-	Dallas key and code
	Silent alarm (Alarm box required)	-	Silent alarm
	Dual mode	-	Dual mode
	Audit last 100 events without Date & Time	-	Yes
	Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes	
DE	Stromversorgung	9V Alkaline Duracell Procell- oder Energizer Batterie	
	Öffnungscodes	2 (6-stellig)	Bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
	Managercodes	1	1
	Benutzercodes	1	Bis zu 9
	Öffnungsverzögerung / Öffnungsfenster	01-99 Min / 01-19 Min	01-99 Min / 1-19 Min
	Signal Batterie schwach	Ja	Ja
	Dallas Key (Dallas Leser notwendig)	-	Dallas Key und Code
	Stiller Alarm (Alarmbox notwendig)	-	Stiller Alarm
	Doppelcode	-	Doppelcode
	Audit letzte 100 Ereignisse ohne Datum & Zeit	-	Ja
	Manipulationssperre	5 Minuten Sperre nach 4 Falscheingaben	
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij	
	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
	Managercodes	1	1
	Gebruikers codes	1	Tot 9
	Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
	Dallas key (Dallaslezer benodigd)	-	Dallas key en code
	Stil alarm (Alarmbox benodigd)	-	Stil alarm
	Dual mode	-	Dual Mode
	Audit laatste 100 gebeurtenissen zonder datum & tijd	-	Ja
	Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode	

2025.01 Errors and modifications reserved / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Fouten en wijzigingen voorbehouden.